

INEXI-BOX-32

IP65



УХЛ4

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Система предназначена для магазинов, отелей, офисов, складов. Общая площадь которых не превышает 600 м².

INEXI BOX-32 является независимым источником аварийного электроснабжения для аварийного и эвакуационного освещения. При нормальном напряжении в сети INEXI BOX-32 обеспечивает питание аварийных светодиодных светильников от сети переменного тока 220 В. При аварийном режиме INEXI BOX-32 обеспечивает питание стабильным постоянным током от аккумуляторных батарей.

Система осуществляет постоянный контроль за всеми светильниками.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ:

- ▶ Энергоснабжение цепей аварийного и эвакуационного освещения одной системой;
- ▶ Поддержка одной системой 8 свободно конфигурируемых каналов аварийного и эвакуационного освещения; Максимальная мощность на каждом канале в рабочем режиме 4 Вт, в аварийном 3Вт. Независимая настройка рабочих токов (100, 150, 300 mA) для каждого канала позволяет подключать светильники с различными типами светодиодов;
- ▶ Контроль наличия тока в каждом канале;
- ▶ Контроль заряда аккумуляторных батарей;
- ▶ Возможность подключения до 16 аварийных светодиодных светильников и световых указателей мощностью до 4Вт, при меньшей мощности светильников возможно подключение более 16 светильников;
- ▶ Возможность подключения управления от системы SPARKLOGIC;
- ▶ Возможность одновременного тестирования всех светильников по линии TELECONTROL;
- ▶ Возможность изменения длительности аварийного режима (1час или 3часа);
- ▶ Максимальная протяжённость сети не более 50 метров.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ:

- ▶ Централизованный контроль за работой каждого канала;
- ▶ Централизованный контроль заряда аккумуляторных батарей;
- ▶ Дистанционное тестирование всех светильников одновременно;
- ▶ Светильники могут работать как пожарные оповещатели;
- ▶ 8 независимых каналов и широкий выбор настроек под разные типы аварийных светильников и световых указателей;
- ▶ Низкое энергопотребление , за счёт применения светодиодных светильников с длительным ресурсом работы.

Габаритные размеры

