

**СВЕТИЛЬНИК
ПАСПОРТ****1. НАЗНАЧЕНИЕ**

1.1. Светильник пристраиваемый, с четырьмя люминесцентными лампами мощностью 18 Вт на базе ламп Т8 (цоколь G13 и Ø 26 мм) предназначен для общего освещения производственных, административных и жилых помещений.

1.2. Светильник соответствует ТУ 3461-007-47332471-2005.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Питание светильника осуществляется от сети переменного тока напряжением 220-240 В, частоты 50 Гц

2.2 Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20

2.3 Основные параметры и характеристики:

Обозначение светильника	Номинальная мощность, Вт	Коэффициент пульсации светового потока	Обозначение светильника	Номинальная мощность, Вт	Коэффициент пульсации светового потока
PASSAT 218 A31	- 2×18	менее 30% с ПРА	ZEPHYR 418 A37 HF	- 4×18	менее 1 % с ЭПРА
PASSAT 218 A31 HF	- 2×18	менее 1 % с ЭПРА	LEVANTO 418 A40	- 4×18	менее 30% с ПРА
PASSAT 218 A31 CHN	- 2×18	менее 30% с ПРА	LEVANTO 418 A40 HF	- 4×18	менее 1 % с ЭПРА
PASSAT 418 A30 MON	- 4×18	менее 30% с ПРА	LEVANTO 418 A40 HF ECO	- 4×18	менее 1 % с ЭПРА
PASSAT 418 A30 MON HF ECO	- 4×18	менее 1 % с ЭПРА	LEVANTO 418 A40 CHN	- 4×18	менее 30% с ПРА
PASSAT 418 A30 MON HF	- 4×18	менее 1 % с ЭПРА	MISTRAL 418 A34	- 4×18	менее 30% с ПРА
PASSAT 418 A30 MON CHN	- 4×18	менее 30% с ПРА	MISTRAL 418 A34 HF	- 4×18	менее 1 % с ЭПРА
SIROCCO 418 A28 HF	- 4×18	менее 1 % с ЭПРА	MISTRAL 418 A34 HF ECO	- 4×18	менее 1 % с ЭПРА
SIROCCO 418 A28	- 4×18	менее 30% с ПРА	MISTRAL 418 A34 CHN	- 4×18	менее 30% с ПРА
SIROCCO 218 A29 HF	- 2×18	менее 1 % с ЭПРА	MONSOON 418 B08 HF ECO	- 4×18	менее 30% с ПРА
SIROCCO 218 A29	- 2×18	менее 30% с ПРА	MONSOON 418 B08 STD 7CR	- 4×18	менее 1 % с ЭПРА
ZEPHYR 418 A37	- 4×18	менее 30% с ПРА	BREEZE 418 B33	-4×18	менее 30% с ПРА
MARENCO 418 D10	- 4×18	менее 30 % с ПРА	BREEZE 418 B33 HF	-4×18	менее 1 % с ЭПРА

3. УСТРОЙСТВО


Светильник состоит из следующих составных частей:

- а) Корпус в сборе, на котором смонтированы элементы электрической схемы (пускорегулирующий аппарат, патроны для ламп, клеммная колодка и внутренняя проводка светильника).
- б) Отражатель (для светильников PASSAT 218 A31, PASSAT 218 A31 HF, PASSAT 218 A31 CHN, PASSAT 418 A30 MON, PASSAT 418 A30 MON HF, PASSAT 418 A30 MON HF ECO, PASSAT 418 A30 MON CHN, SIROCCO 418 A28 HF, SIROCCO 218 A29 HF, SIROCCO 418 A28, SIROCCO 218 A29, ZEPHYR 418 A37, ZEPHYR 418 A37 HF, MISTRAL 418 A34, MISTRAL 418 A34 HF, MISTRAL 418 A34 HF ECO, MISTRAL 418 A34 CHN, MONSOON 418 B08 HF ECO, MONSOON 418 B08 STD 7CR, BREEZE 418 B33, BREEZE 418 B33 HF).
- в) Пластиковый рассеиватель (для светильника LEVANTO 418 A40, LEVANTO 418 A40 HF, LEVANTO 418 A40 HF ECO, LEVANTO 418 A40 CHN).

г) Отражатель. Лист стеклянный призматический (для светильника MARENCO 418 D10)

4. МОНТАЖ

4.1 Распакуйте светильники и убедитесь в их комплектности.

4.2 Снимите зеркальный отражатель (с 4-х пружинных защелок) или пластиковый рассеиватель, или лист стеклянный призматический (отверните 4 шурупа, демонтируйте рамку из корпуса). Питающие провода пропустите через отверстие в верхней части корпуса (основание) светильника и подсоедините их к клеммной колодке, заземляющий провод закрепите к контакту, обозначенному знаком 

4.3 Прикрепите светильник к потолку с помощью шурупов через специальные отверстия, выполненные в верхней крышке.

4.4 Установите лампы в светильник (если они не вставлены).

4.5 Установите зеркальный отражатель на место (пластиковый рассеиватель, лист стеклянный призматический, при наличии защитной пленки удалите ее).

4.6 Включите питание.

4.7 Очистку отражателей светильников от загрязнения и пыли производите мягкой безворсовой тканью без применения абразивных материалов и растворителей.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

Светильник в сборе – 2 шт.

Паспорт – 1 шт.

Упаковка (картонная упаковка) – 1 шт.

Набор крепежных элементов для светильника SIROCCO 418 A28 HF, SIROCCO 418 A28, SIROCCO 218 A29 HF, SIROCCO 218 A29

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ




6.1. Все работы по монтажу и обслуживанию светильника должны производиться только при отключенной сети питания.

6.2. Светильник должен быть заземлен по ГОСТ 12.2.007.0.-75.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

7.2. В случае выхода светильника из строя во время гарантийного срока, при соблюдении правил эксплуатации, потребитель предъявляет претензии в соответствии с законодательством РФ.



Изготовитель: ООО “Световые решения”, 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 35, стр.9
443099, г. Самара, ул. М.Горького, 56
northcliffe@northcliffe.ru