Capella LED

Встраиваемый
Аварийный двусторонний
Светодиодный указатель выхода

IP20 230V 50Hz LED F

Описание светильника	Стильный светодиодный встраиваемый аварийный двусторонний указатель выхода. Прозрачное стекло прямоугольной формы. Время работы — от 1 до 3 ч, время полной перезарядки — 24 ч. Дистанция распознавания — 25 м. Увеличенный срок службы источников света.
Оптическая система	Прозрачное стекло.
Конструкция корпуса	Корпус выполнен из стали, окрашенной в серебристый цвет.
Упаковка	Основная упаковка — индивидуальная картонная коробка. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового материала.
Область применения	Применяется для указания направления к выходу, обозначения выхода, направления на лестницу в случае прекращения подачи электроэнергии. Рабочая температура окружающей среды — от 0°С до +40°С.

Наиболее популярные модели:
Capella 1H G17 - 3112 руб.; Capella 3H C24 - 3174 руб.; Capella 3P C25 - 3810 руб.

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	"Уровень защиты, IP"	Время работы, ч	Режим работы	Вес, кг	Размеры, мм	Примечание
Capella 1H G17	1001635	LED	IP20	1	непостоянный	1,4	355x110x210	Продолжительность работы в аварийном режиме — 1 час
Capella 2H G18	1001636	LED	IP20	2	непостоянный	1,5	355x110x210	Продолжительность работы в аварийном режиме — 2 часа
Capella 3H C24	1000322	LED	IP20	3	непостоянный	1,6	355x110x210	Продолжительность работы в аварийном режиме — 3 часа
Capella 1P G19	1001637	LED	IP20	1	постоянный	1,9	355x110x210	Продолжительность работы в аварийном режиме — 1 час
Capella 2P G20	1001638	LED	IP20	2	постоянный	1,95	355x110x210	Продолжительность работы в аварийном режиме — 2 часа
Capella 3P C25	1000323	LED	IP20	3	постоянный	2	355x110x210	Продолжительность работы в аварийном режиме — 3 часа

Выход прямо

Выход направо

Выход налево

Возможные дополнительные опции:
NET — светильник без аварийного блока питания, работает от сети 230В/50Гц
CEB — светильник для подключения к центральной батарее питания

AUT — светильник с автотестированием
EMS — аварийная система освещения