TAURUS DELUXE

АВАРИЙНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
ДВУСТОРОННИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫХОДА.

IP54 230V 50Hz F АИ50

ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА

Аварийный двусторонний пристраиваемый (подвесной) указатель выхода на светодиодах. Время перезарядки 24 часа. Светодиодный датчик состояния. Срок службы источника света 80.000 часов (более 10 лет). Плоское прозрачное стекло прямоугольной формы с указателями выхода. Лампы и 3 пиктограммы в комплекте. Корпус изготовлен из алюминия, окрашенного в серый цвет.

УПАКОВКА

Картонная коробка на 1 светильник.

СПОСОБ УСТАНОВКИ

Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен или на подвесах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Указанием направления выхода (выход, направление на лестницу и т.д.) в случае прекращения подачи электроэнергии.

Наиболее популярные модификации: **Taurus 3H C16 Deluxe; Taurus 1H G05 Deluxe IP54; Taurus 3P G10 Deluxe IP54**

Артикул	Тип лампы и цоколь	Время работы в аварийном режиме, час	Уровень защиты, IP	Режим работы	Размеры, мм	Вес, кг	Примечание
Taurus 3H C16 Deluxe	LED	3	IP20	не постоянный	320x43x246	0,72	Увеличенное время работы (3 часа)
Taurus 3P C17 Deluxe	LED	3	IP20	постоянный	320x43x246	0,85	Увеличенное время работы (3 часа)
Taurus 1H G05 Deluxe IP54	LED	1	IP54	не постоянный	315x43x243	0,72	Базовая модификация
Taurus 3H G07 Deluxe IP54	LED	3	IP54	не постоянный	315x43x243	0,72	Увеличенное время работы (3 часа)
Taurus 1P G08 Deluxe IP54	LED	1	IP54	постоянный	315x43x243	0,85	Базовая модификация
Taurus 3P G10 Deluxe IP54	LED	3	IP54	постоянный	315x43x243	0,85	Увеличенное время работы (3 часа)

ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

AT - светильник с автотестированием
MT - кнопка ручного тестирования
HF - ЭПРА
CT - светильник для централизованной системы тестирования и мониторинга
CB - светильник для подключения к центральной батарее питания

ПИКТОГРАММЫ:

выход вниз

выход налево



выход направо