Общество с ограниченной ответственностью «БИЛАЙТ-ТРЕЙД»

УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ
ДБО 01-1-003 «ПОЖАРНЫЙ ЗНАК» IP54

ПАСПОРТ
БАДЛ.676222.002ПС

2018 г.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Указатель световой предназначен обозначения мест нахождения пожарных знаков: гидрантов, кранов и др оборудования как внутри помещений, так и снаружи.

Источник света – светодиоды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Питание: сеть переменного тока	– ~220В, 50Гц
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-80	– IP54.
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75	– I
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	– УХЛ 1.1.
Потребляемая мощность, Вт, не более	– 2.
Масса, кг, не более	– 0,9.
Габаритные размеры, мм	– 37х210х207.
Срок службы, лет, не менее	– 10.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Указатель световой	– _____ шт.
Паспорт	– 1 шт.
Упаковка	– 1 шт.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

Требования безопасности

ВНИМАНИЕ! Все работы по установке указателя светового производить только при отключенной сети!

Устройство указателя

Указатель световой имеет коробчатый корпус, в котором размещены плата с установленными на ней светодиодами и питающие устройства. Ударопрочная лицевая панель представляет собой цветной транспарант со знакографической информацией и закрепляется крышкой. Сетевой провод заканчивается клеммной колодкой на 3 контакта. Центральный контакт – «Земля».

Установка и подготовка к работе

Аккуратно достать указатель световой из упаковки.

Вывернуть четыре боковых винта, снять крышку и лицевую панель.

Через крепежные отверстия на задней стенке отверстия закрепить указатель на стене, используя резиновые прокладки (в комплект не входят).

Вставить лицевую панель и крышку. Зафиксировать крышку боковыми винтами.

Закрепить присоединительные провода на клеммной колодке и произвести защиту полученного соединения от попадания пыли и влаги.

Правила хранения

Указатель световой должен храниться в закрытом сухом помещении при отсутствии в воздухе паров агрессивных веществ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу указателя светового при соблюдении условий эксплуатации, установленных ТУ 3461-002-17597255-2014

Гарантийный срок эксплуатации указателя светового – **12 месяцев** со дня продажи.

Предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно ремонтировать вышедший из строя не по вине покупателя указатель световой в течение гарантийного срока.

Без предъявления паспорта с отметкой о дате продажи со штампом предприятия-продавца, а так же при самостоятельном демонтаже потребителем части указателя светового с элементами электрической схемы претензии не принимаются.

Органом по сертификации продукции ООО «Сертификация продукции «СТАНДАРТ-ТЕСТ», аттестат аккредитации рег.№RA.RU11AB24 выдан сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AB24.B.04726 сроком действия с 27.12.2016г по 26.12.2021г.

Органом по сертификации продукции ОС ООО«ЭкспертТест», свидетельство .№НСОПБ ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067 выдан добровольный сертификат пожарной безопасности № НСОПБ.ЮАБО.RU.ЭО.ПР.067.Н.00033 сроком действия с 31.10.2017.по 30.10.2022г.

Изготовитель:

ООО «Билайт-трейд»: 119019, г. Москва, ул. Никитский бульвар, д.12, пом. II, ком. 1.

Тел.: (499) 271-70-13

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ДБО 01-1-003 "ПОЖАРНЫЙ ЗНАК IP54"
в количестве _____ шт. изготовлен в соответствии с ТУ 3461-002-17597255-2014 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата выпуска_____