

Corridor LED

**Встраиваемый квадратный
Аварийный светодиодный
Степень защиты IP40**



Описание светильника	Светильник аварийный светодиодный встраиваемый. Время работы — от 1 до 3 ч, время полной перезарядки — 24 ч. Мощный светодиод (3 Вт). Увеличенный срок службы источников света.
Оптическая система	Поликарбонатная линза.
Конструкция корпуса	Корпус изготовлен из белого термoplastика.
Упаковка	Основная упаковка — индивидуальная картонная коробка. Каждый светильник дополнительно упакован в полиэтиленовый пакет.
Способ установки	Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового материала.
Область применения	Освещение путей эвакуации и других помещений в случае прекращения подачи электроэнергии. Температура окружающей среды — от 0°C до +40°C.

Наиболее популярные модели:

Corridor 1HLED J07 — 5644 руб.; **Corridor 3PLED J12 — 6447 руб.;**
Corridor 3HLED J09 WIDE — 6447 руб.; **Corridor 3PLED J12 WIDE — 6447 руб.**

Артикул	Код товара для заказа	Тип лампы и цоколь	"Уровень защиты, IP"	Время работы, ч	Режим работы	Вес, кг	Размеры, мм	Примечание
Corridor 1HLED J07	1000359	1x3 (LED)	IP40	1	непостоянный	0,95	95x95x48	Аварийное освещение путей эвакуации
Corridor 2HLED J08	1000361	1x3 (LED)	IP40	2	непостоянный	1,05	95x95x48	Аварийное освещение путей эвакуации
Corridor 3HLED J09	1000363	1x3 (LED)	IP40	3	непостоянный	1,15	95x95x48	Аварийное освещение путей эвакуации
Corridor 1PLED J10	1000360	1x3 (LED)	IP40	1	постоянный	1,45	95x95x48	Аварийное освещение путей эвакуации
Corridor 2PLED J11	1000362	1x3 (LED)	IP40	2	постоянный	1,5	95x95x48	Аварийное освещение путей эвакуации
Corridor 3PLED J12	1000364	1x3 (LED)	IP40	3	постоянный	1,55	95x95x48	Аварийное освещение путей эвакуации
Corridor 1HLED J07 WIDE 1001171	1001171	1x3 (LED)	IP40	1	непостоянный	0,95	95x95x48	Аварийное освещение больших площадей
Corridor 2HLED J08 WIDE 1001172	1001172	1x3 (LED)	IP40	2	непостоянный	1,05	95x95x48	Аварийное освещение больших площадей
Corridor 3HLED J09 WIDE 1001175	1001175	1x3 (LED)	IP40	3	непостоянный	1,15	95x95x48	Аварийное освещение больших площадей
Corridor 1PLED J10 WIDE 1001173	1001173	1x3 (LED)	IP40	1	постоянный	1,45	95x95x48	Аварийное освещение больших площадей
Corridor 2PLED J11 WIDE 1001174	1001174	1x3 (LED)	IP40	2	постоянный	1,5	95x95x48	Аварийное освещение больших площадей
Corridor 3PLED J12 WIDE 1001176	1001176	1x3 (LED)	IP40	3	постоянный	1,55	95x95x48	Аварийное освещение больших площадей

Возможные дополнительные опции:

NET — светильник без аварийного блока питания, работает от сети 230В/50Гц

СЕВ — светильник для подключения к центральной батарее питания

AUT — светильник с автотестированием

EMS — аварийная система освещения

Освещение путей эвакуации

Высота установки	Расстояние от стены, м (1лк)	Дистанция между светильниками, м (1лк)
2,5	8	15
3	8	18
3,5	8	19
4	8	20
4,5	8	20
5	7	20
6	7	16
7	7	15
8	7	15

Освещение больших площадей

Высота установки	Расстояние от стены, м (1лк)	Дистанция между светильниками, м (1лк)
2,5	4	11
3	4	11
3,5	4	11
4	3	11
4,5	3	10
5	3	9
6	3	9
7	3	7
8	2	6